



Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1

Werkstoff:

BZ = Bronze
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:
Example of order:

3827B08.68 lose / en vrac / in bulk
 (3827B/0.8 MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired

03827B08.68
 (03827B/0.8 MS sn)

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1

Matière:

BZ = bronze
 MS = laiton

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)

Mounting tabs for printed circuitry


Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

Material:

BZ = bronze
 MS = brass





Surface-plating: Code

bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)






lose / en vrac / in bulk

4,8
mm



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3827B08.2() BZ 3827B08.6() MS	382705.6() MS	3827G08.2() BZ	3827A05.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.2 T 3.0 H 10.0 A 5.0 B1 6.2 L 7.1 D 1.6 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 5.2 H 13.0 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2 T 5.2 H 13.0 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.3 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2/1.3 T 2.1 H 20.3 A 3.8 B1 5.0 L 7.8 D 1.4 B 1.2 S 0.5
Stand.-Packg.	1000	1000	1000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1037/26	1037/37	1037/26	1037/29



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3827K05.6() MS	382708.6() MS	3827K08.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.2/1.3 T 3.0 H 10.8 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2/1.3 T 5.2 H 13.0 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.4 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.0 H 10.8 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.4 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	1000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1037/37	1037/26	1037/26



Vogt Verbindungstechnik

Steckungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342 Teil 1




Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342 partie 1


Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342 part 1

**4,8
mm**



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3827E.2() BZ	3827C.2() BZ	3827D.6() MS	3827P08.2() BZ 3827P08.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 3.3 H 7.7 A 5.0 B1 6.3 L 10.9 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 5.3 H 13.0 A 5.0 B1 6.3 L 12.3 D 1.4 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 5.2 H 16.8 A 5.0 B1 6.4 L 6.4 D 1.4 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3/1.4 T 4.0 H 8.8 A 5.0 B1 6.3 L 12.3 D 1.5 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	1000	1000	1000
Werkzeuge Outils / Tools	1037/29	1037/26	1037/26	1037/26



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3826D.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 4.2 L 6.5 L1 - B1 8.5 A 7.5 D 1.5 B 1.2 S 0.8
Stand.-Packg.	1000
Werkzeuge Outils / Tools	-